

МЕДНЫЕ ЖИЛЫ ПРОВОДНИКОВ И КАБЕЛЕЙ

Сечение	Медные жилы, проводников и кабелей			
токопров одящей	Напряжение, 220 B		Напряжение, 380 В	
жилы, мм	ток, А	мощность, кВт	ток, А	мощность, кВт
1,5	19	4,1	16	10,5
2,5	27	5,9	25	16,5
4	38	8,3	30	19,8
6	46	10,1	40	26,4
10	70	15,4	50	33,0
16	85	18,7	75	49,5
25	115	25,3	90	59,4
35	135	29,7	115	75,9
50	175	38,5	145	95,7
70	215	47,3	180	118,8
95	260	57,2	220	145,2
120	300	66,0	260	171,6